



Přijímač SUPERFOX 3,5 F je moderní sportovní zařízení určené široké základně závodníků. Jeho ergonomické řešení vychází z následujících požadavků: nízká hmotnost a malé rozměry, celý přijímač ovladatelný jednou rukou v plném běhu, nárazuvzdorná konstrukce odolná proti vodě a nízká cena. Symetrická zdvojená feritová anténa zajišťuje ostrý směrový diagram, vysokou citlivost přijímače a velký předozadní poměr kardioidní charakteristiky antény. Krystalový filtr potlačuje nežádoucí rušení.

Přijímač SUPERFOX 3,5 používá řada špičkových závodníků a jejich vynikající výkony na nejvyšších soutěžích dokazují kvality přijímače.

VLASTNOSTI:

- **Ergonomické řešení – ovládání jednou rukou**
- **Vysoká citlivost a selektivita**
- **Speciálně navržená anténa poskytuje ostrý směrový diagram**
- **Vysoký předozadní poměr**
- **Stupňovitá regulace citlivosti v rozsahu 120 dB**
- **Mechanické provedení odolné proti nárazům a stříkající vodě**
- **Nízká hmotnost (280g) a malé rozměry**

- **Závodníci s přijímači SUPERFOX získali od roku 1993 celkem 25 medailí na MS (z toho 9 titulů Mistra světa) a 20 medailí na ME (z toho 9 titulů Mistra Evropy).**

TECHNICKÉ ÚDAJE

Druh přijímače:	superhet s dvojitým směřováním
Anténa:	symetrická feritová v kombinaci s prutovou
Předozadní poměr:	> 20 dB
Modulace:	A1
Kmitočtový rozsah:	3,48 ... 3,68 MHz
Citlivost (SNR 10 dB):	10 µV/m
MF šířka pásma:	1 kHz
Rozsah regulace citlivosti:	stupňovitě, > 110 dB
Impedance sluchátek:	> 4 ohmy
Napájení :	vestavěný NiCd akumulátor 4,8 V / 280 mAh
Spotřeba typicky:	18 mA
Doba provozu na plné nabití:	min. 15 hodin
Ovlivňování buzoly v držáku:	max. ± 2°
Krytí:	IP53
Rozměry:	59(š) x 185(v) x 28 (h) mm
Hmotnost :	280 g
Rozsah pracovních teplot :	-10 ... + 60°C
Rozsah skladovacích teplot:	-20 ... + 60°C

STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- prutová anténa
- uživatelská příručka

DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- sluchátka SL27
- nabíječ akumulátoru N28
- tester akumulátoru T10
- držák buzoly
- buzola SILVA NL7
- náhradní prutová anténa